

2.4G/433M/Bluetooth

Беспроводные сканеры VT2209(v2), VT2205(v2) Руководство

Version 2.0

Спецификация:

TYPE:		433M	Bluetooth
Дальность:		400m	10m
Память:		16M	200 EAN-13
Рабочий ток: 3.5Vx40mA		Ток покоя : 18uA-5mA	
Автономность : 3 -10 дней		Адаптер питания: 5V-500mA	
<u>Параметры сканирующего модуля:</u>			
Тип сканирования : bi-directional		Источник: 650±20nm VLD	
Ширина поля : 30cm		BER : 1/5million、1/20million	
Контраст ШК : >25%		Индикаторы: Buzzer & LED	
Режимы сканирования: Button, Continuous, Auto-Induction			
Глубина поля	3.3mil	2mm-100mm	CPU: ARM 32-bit Cortex Разрешение : 3.3mil Скорость чтения: 200/sec
	10mil	2mm-350mm	
	15mil	5mm-500mm	
	30mil	10mm-800mm	
Углы сканирования: rotation±30°, inclination± 45°, declination ± 60°			
Символики:			
UPC/EAN、with complementary UPC/EAN、 Code128、Code39、Code 39Full ASCII、Coda bar、industrial / Interleaved 2 of 5 Code93、MSI、Code11、ISBN、ISSN、China post、 etc. (optional) <u>GS1 Databar</u> .Code32			
Ресурс кнопки : 500,000 циклов		Ресурс VLD: 10000 часов	
Drop test : 1.5m		Интерфейсы: USB, USB-COM	
Сертификация : CE, FCC, RoHS, Class I			

Настройки



Сброс к заводским настройкам



Связать

Режимы : 1:Стандартный (on-line)

2: Работа с памятью (off-line)



Стандартный (on-line)



HID -быстро



HID-медленно*


2. Работа с памятью (off-line): накопление в буфере и выгрузка по команде (штрихкоду выгрузки)



Работа с памятью (off-line)

	
Показать кол-во записей	Выгрузить данные
	
Выгружать быстро*	Выгружать медленно
	
Очистить память (стирание накопленных данных)	
Интерфейс:	
	
USB_HID	USB virtual COM
Установки зуммера:	
	
Звук откл.	Звук тихо
	
Звук средний	Звук громко*
Защита от повторного считывания:	
	
Защита повт. считывания (вкл)	Защита повт.считывания (откл)*
	
Время защитного интервала-1с	Время защитного интервала-10 с

Питание и энергосбережение



показать уровень заряда (%)

Standby режим: модуль оптики отключен ,CPU -работает ,по нажатию кнопки сканер готов считывать штрихкод



10 c Standby



30c Standby



15 мин Standby



30 мин Standby

Auto отключение: после отключения потребление тока не превышает 10uA



10 c



30 c



5 мин



15 мин

Управление



Работа по кнопке



Непрерывно



Работа по датчику (вкл)



Датчик (откл)

P.S: Удерживайте кнопку 30 сек до перехода в режим работы по датчику
Установите время отключения в данном режиме

Форматирование

	
Suffix CR	Suffix CR+SKIP
	
Suffix Tab	Disable suffix

P . S : для произвольных префиксов/суффиксов исп.расширенное рук-во

Символики

	
ID(OFF) -*	Add ID front
	
FULL ASCLL(OFF) -*	FULL ASCLL(ON)
	
UPC to EAN13(OFF) -*	UPC to EAN13(ON)
	
ISBN(OFF) -*	ISBN(ON)
	
CODE32(OFF) -*	CODE32(ON)
	
MSI(OFF) -*	MSI(ON)

Языки

 UNITED STATES	 BELGIUM
 BRAZIL	 DENMARK
 FRANCE	 GERMANY
 HUNGARY	 ITALY
 LATIN AMERICA	 NETHERLANDS
 NORWAY	 PORTUGAL
 SPAIN	 SWEDEN
 UNITED KINGDOM	 UNIVERSAL
<i>P.S: Соответствуют раскладкам клавиатуры выбранного языка</i>	

Bluetooth- установки

Bluetooth -режим	
 HID-mode*	 SPP-mode
Проводной интерфейс USB	
 ВКЛ *	 ОТКЛ*
Уровень соединения	
 Высокий -*	 Низкий
Высокий: короткая дистанция считывания, низкая скорость, вер-сть ошибки низкая Низкий: большая дистанция, высокая скорость вер-сть ошибки высокая	
 Показать/Скрыть IOS клавиатуру	
 Заккрыть соединение	 Подключиться к хосту
 Очистить все записи	 Отключить